

**> AE 86 H****Funkscanner für den Empfang von Funkdiensten**

- ▶ 4 m/2 m Band
- ▶ Flugfunk
- ▶ UKW Radio
- ▶ CB-Funk/10 m Band AM/FM
- ▶ 200 Speicherplätze

**Ausstattung:**

- ▶ Frequenzbereich: 25 - 174 MHz  
(25-30/66-87,5/87,5-108/108-136/144-174 MHz)
- ▶ Betriebsarten: AM, FM, WFM
- ▶ Raster: 5/8,33 (nur Flugfunk)/10/12,5/  
15/20/25/50/100 kHz und auto
- ▶ Deutscher u. internationaler Bänder
- ▶ Individuelle Bandauswahl
- ▶ 200 Speicherplätze
- ▶ Tastensperre
- ▶ Kanal-/Frequenzsuchlauf
- ▶ Prioritätskanäle
- ▶ Wählbare Scan Verzögerung
- ▶ Bepeton an/aus
- ▶ Frequenzversatz CB und Betriebsfunk
- ▶ Automatischer Batteriesparmodus
- ▶ Display Beleuchtung
- ▶ Betrieb mit 3xAA Batterien/Akkus
- ▶ Kombibuchse für Laden und ext. Betrieb  
(auch an 12 V)
- ▶ BNC Antennenbuchse
- ▶ Kopfhöreranschlussbuchse 3,5 mm
- ▶ Maße: H: 11 x B: 6 x T: 3 cm (ohne Antenne)

Bitte beachten Sie, dass evtl. nicht alle genannten Frequenzen in Ihrem Land abgehört werden dürfen.

▶ Art.-Nr.: 27086

**Alan Electronics GmbH**

Daimlerstraße 1 k · D-63303 Dreieich  
Tel.: +49(0)6103-94 81-0 · Fax: +49(0)6103-94 81 60  
www.alan-electronics.de · info@alan-electronics.de

Dovenkamp 11 · D-22952 Lütjensee  
Tel.: +49 (0)4154-849-0  
Fax: +49 (0)4154-84 91 00