## Anleitung Firmwareupdate

Folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen, um ein Update Ihres BT Gerätes durchzuführen. Diese Vorgehensweise ist identisch für alle BT Geräte. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang <u>alle</u> Einstellungen inklusive aller Pairings zurückgesetzt werden.

- 1. Installieren Sie die Datei BTUpdaterSetup\_X.X.X.exe auf Ihrem PC. Die X.X.X stehen für die Versionnummer.
- 2. Starten Sie nun den BT Updater.
- 3. Verbinden Sie ein BT Gerät per USB mit Ihrem PC.
- 4. Sie sehen nun ein Fenster, welches abhängig von Ihrem BT Gerät in etwa so aussieht:

Eirmware Version 08/04/2014	d BINEXIC 08/04/2014	Software Version 2.0.9
Vox: aus	Modus "Hintergrund"	Radio FM aktiv?
Niedrig 900 Normal 850 Hoch 750 Sehr hoch 700 Mikrofonempfindlichkeit Empfindlichk. Sehr niedrig Verbunden.	Lautstärke 7 Kabelverbindung Immer aktiv? Ja Nein A2DP Priorität Ja Nein Lesevorgang erfolgreich.	zuletzt genutzter Sender 90.3 Sender gespeichert 1 89.00 7 4 89.00 7 2 89.00 5 89.00 7 3 89.00 6 89.00 7 RDS aktiv? RDS aus Japan 76-90Mhz Ja O Nein Persönliches Profil Laden Speichern

Hier sehen Sie die Firmware Version Ihres Gerätes.

- 5. Ist die Firmware Version auf Ihrem Gerät älter als die aktuelle, dann können Sie mit einem Klick auf "Upgrade Firmware" den Update Vorgang starten.
- Sie werden nun nach der Update-Datei gefragt. Diese befindet sich in der gleichen .zip-Datei wie diese Anleitung. Der Dateiname lautet "Name\_des\_Geräts\_Datum\_der-Version.zip". Also z.B. BTNext\_Conf\_08\_04\_2014.zip. Diese Datei muss nicht weiter entpackt werden, sondern wird direkt im Updater ausgewählt.
- 7. Danach wird die Firmware installiert und das Gerät wird neu gestartet. Trennen Sie während des Vorgangs nicht die USB Verbindung.
- 8. Nachdem das Update installiert wurde sehen Sie wieder die BT Updater Oberfläche, wie oben dargestellt, nun allerdings mit aktualisierter Firmwareversion.