

MIDLAND

D10 – 2er Kofferset

**PMR446/
DMR446**

Das Midland D10 ist das erste Digital- und Analogfunkgerät (PMR446/DMR446) von Midland und wurde für Outdoor-Profis und Jäger entwickelt. Das Gerät vereint das Beste aus beiden Welten: Wechseln Sie jederzeit nahtlos von der digitalen auf die analoge Betriebsart, um volle Kompatibilität mit herkömmlichen Geräten zu gewährleisten. Im digitalen Modus glänzt das lizenzfreie Funkgerät durch kristallklare Audioqualität und eine Reichweite von bis zu 14 km. Das sind 30 % mehr als bei analogen Geräten. Ein Highlight ist der 2600-mAh-Akku, der bis zu 50 Stunden reale Nutzungsdauer im Digitalbetrieb garantiert. Das nach IP54 geschützte Funkgerät bietet schnellen Zugriff auf 256 Kanäle in 16 Bändern. Eine Scrambler-Funktion und anpassbare Geheim-Codes sorgen für sichere, vertrauliche Kommunikation.

KEY FEATURES

Zuverlässige Kommunikation

Digitales und analoges PMR446/DMR446 mit bis zu 14 km Reichweite. Ideal für Outdoor-Aktivitäten und Jagd.

Robust & Wetterfest

Das Gehäuse ist nach IP54 staub- und spritzwassergeschützt. Perfekt für widrige Bedingungen im Outdoor-Einsatz.

Ausdauernde Energie

Der 2.600 mAh Akku garantiert bis zu 50 Stunden Nutzungsdauer im Digitalmodus. Bequem wiederaufladbar per USB-C.

Flexible Sicherheit

Automatische Umschaltung zwischen Digital und Analog. Analoge Kanäle sind per Scrambler abhörsicher verschlüsselbar.



PMR446/
DMR446



MIDLAND D10 – 2er Kofferset

EIGENSCHAFTEN

- **Funkempfang:** Digitaler (DMR446) und analoger (PMR446) Funk mit automatischem Wechsel der Betriebsart
- **Reichweite:** Bis zu 14 km (digitale Betriebsart)
- **Akkulaufzeit:** Digital bis zu 50 Stunden
- **Sicherheit:** Individuell wählbare Geheim- und ID-Codes sowie Scrambler-Funktion zum Verschlüsseln der Kommunikation auf analogen Kanälen
- **Bedienung:** Unmittelbare Frequenzwahl über zwei Tasten, flexibel programmierbare Kanäle und Voice-Ansage
- **Einsatzgebiet:** Lizenzfreie Nutzung, ideal für Outdoor-Aktivitäten und Jagdausflüge

TECHNISCHE DATEN

- **Frequenzbereich:** 446/446.2 MHz
- **Kanäle:** Bis zu 256 Kanäle, unterteilt in 16 Frequenzbänder
- **Akku:** Li-Ion-Akku 7,4 V, 2600 mAh
- **Codes (analog):** 50 CTCSS-Töne und 116 „N“ + 116 „I“ DCS-Codes
- **Schutzart:** IP54
- **Vocoder:** AMBE2C, mit Motorola kompatibel

LIEFERUMFANG

2x D10 Funkgerät mit Gürtelclip, 2x 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku, 2x Standlader, 2x USB-A/USB-C-Ladekabel, 2x MA25-LK Lautsprechermikrofone, 1x Transportkoffer

Art. Nr.: C1600.S2



ALAN ELECTRONICS GMBH

Daimlerstraße 1g · D-63303 Dreieich

Tel.: +49(0)6103-9 48 10

kontakt@albrecht-midland.de · www.albrecht-midland.de